

Artikelnummer: 02006000



MAHS27-01

Mini-Handsender | 1-Kanal | 27,015MHz | AM |
Tastenfarbe: blutorange

Der Mini-Handsender MAHS27-01 hat eine Sendetaste und arbeitet mit einer Betriebsfrequenz von 27,015MHz in der Modulationsart AM. Die persönliche Codierung ist mit einem 10-poligen Codierschalter vom Benutzer frei einstellbar. Es ergeben sich 1.024 mögliche Codierungen.

Der Aufdruck Ihres Firmenlogos und Sonderfarben sind nach Abstimmung möglich.

- 12-Bit-Dickert-Linearcode
- 1.024 Codiermöglichkeiten
- Kompatibel zu unseren 27,015MHz AM-Funkempfängern
- Leuchtdiode zur Sendekontrolle
- Anmelde- und gebührenfrei! Zulassung nach EN 300220

Technische Daten

Abmessung	82 x 39 x 17mm
Anzahl Kanäle	1 Kanal
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Codierung	Linear
Frequenz	27,015MHz
Gewicht	40g
Kanäle	1

Fortsetzung Technische Daten

Modulationsart	AM
Produktart	Handsender
Reichweite	bis zu 75m

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02005904	E13-27A100 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 230V AC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar
02005906	E13-27A101 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 24V AC/DC für 11p. Sockel 1 potentialfreier Relaisausgang keine Stabantenne anschliessbar
03006334	E16-27A100 Funkempfänger 1-Kanal 27,015MHz AM 20p. SL
02009010	E25Q-100 Funkempfänger neutral 1-Kanal 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang ohne Funkmodul
02009011	E25Q-400 Funkempfänger neutral 4-Kanal 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge ohne Funkmodul
02009704	E27Q-200 Mini-Funkempfänger neutral 2-Kanal 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge ohne Funkmodul
02009705	E27Q-201 Mini-Funkempfänger neutral 2-Kanal 12-24V AC/DC 2 potentialfreie Relaisausgänge ohne Funkmodul
23000000	FZB02-00 40/27MHz Wurfantenne 40/27MHz H05V-K 2m Länge, 4mm Clip
30050000	FZB05-00 Ersatzbatterie, Alkaline-Batterie 12V 23A P23GA
03004304	HAM27-51 27,015MHz AM Funkmodul 27,015MHz AM inkl. Wurfantenne FZB02-00
02900000	WHS10-00 Wandhalter zu FHS10, MAHS27/40/433, S10

Alternative Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02000100	AHS27-01 Handsender 1-Kanal 27,015MHz AM Tastenfarbe: blutorange

Fortsetzung Alternative Artikel

02000400	AHS27-04 Handsender 4-Kanal 27,015MHz AM Tastenfarbe: blutorange
02006101	MAHS40-04 Mini-Handsender 4-Kanal 40,685MHz AM Taste: blutorange