

Artikelnummer: 02010001



PICO-868A04K00

Handsender Bernal PICO | 4-Kanal | 868,5 MHz |
AM | KeeLoq | Tastenfarbe: grün

Ersatz / Nachfolger für Sender mit Bernal-KeeloqCode.

Der PICO-86804K00 hat vier Sendetasten und arbeitet mit einer Sendefrequenz von 868,5MHz in der Modulationsart AM. Der Sender kann als Ersatz oder zur Erweiterung für bestehende Anlagen verwendet werden. Er ist auch kompatibel zu zu Bernal Pico 1, Pico 2, Pico 3 Handsendern. Ein 2 Kanal Handsender kann durch einen 4 Kanal Handsender ersetzt werden.

Bei dem hochsicheren KeeLoq-Verfahren wird mit jeder Betätigung ein neuer Code errechnet.

Der Sender muss einmalig elektronisch am Funkempfänger eingelernt werden (jede Taste, die Wirkung haben soll).

- Kompatibel zu Bernal PICO I, II, III
- Kompatibel zu unseren 868,5MHz AM Funkempfängern
- 4 Sendetasten
- KeeLoq Codierung - Bernal Manufacturercode
- LED zur Batterie- und Sendekontrolle
- Anmelde- u. gebührenfrei! Zulassung n. ETS 300 220
- Der 4Kanal Handsender kann als Ersatz für einen 2Kanal Handsender verwendet werden

Technische Daten

Abmessung	70 x 30 x 13mm
Anzahl Kanäle	4 Kanal

Fortsetzung Technische Daten

Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Codierung	KeeLoq
Frequenz	868,5MHz
Gewicht	30g
Kanäle	4
Modulationsart	AM
Produktart	Handsender
Reichweite	bis zu 75m

Kompatible Artikel

Art. Nr.	Beschreibung
02009010	E25Q-100 Funkempfänger neutral 1-Kanal 230V AC 1 potentialfreier Relaisausgang ohne Funkmodul
02009011	E25Q-400 Funkempfänger neutral 4-Kanal 230V AC 4 potentialfreie Relaisausgänge ohne Funkmodul
02009704	E27Q-200 Mini-Funkempfänger neutral 2-Kanal 230V AC 2 potentialfreie Relaisausgänge ohne Funkmodul
02009705	E27Q-201 Mini-Funkempfänger neutral 2-Kanal 12-24V AC/DC 2 potentialfreie Relaisausgänge ohne Funkmodul
30100000	FZB01-00 Ersatzbatterie, Knopfzelle 3V Typ CR2032
03006723	HQAM868-67 868,5MHz AM Funkmodul 868,5MHz AM Schmalband 15p abgewinkelte SL einzeln verpackt inkl. Wurfantenne passend zu BERNAL MT87 + PICO