

Command 132



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
70028	Command 132 4-Kanal Unterputzsender, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

Lieferumfang

- Unterputzsender mit Batterie
- Anschlusskabel, 90 mm

Merkmale

Merkmale

- 4 potentialfreie Eingänge zum Anschluss von z. B. Tastern – verkabelte Taster werden so zu Funktastern

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

- Kanäle: 4
- Antenne: Drahtantenne

- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
4 potentialfreie Eingänge für Taster (NO)
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 7011
- Temperatur (min.)[°C]: -20
- Temperatur (max.)[°C]: 60
- Temperatur (min./max.)[°C]: -20/60
- Temperatur (min.)[°F]: -4
- Temperatur (max.)[°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 36
- Höhe [mm]: 30
- Tiefe [mm]: 10
- Verpackungsbreite: 85
- Verpackungshöhe: 30
- Verpackungstiefe/-länge: 130
- Verpackungsgewicht: 0,031
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4011805050110
- Zolltarifnummer: 84719000
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
76108	Command 132 4-Kanal Unterputzsender, unidirektional, 433 MHz Multi-Bit, MFZ-Codierung	2023-06-12