

Command 231



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
68328	Command 231 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN, einer Licht-Taste und einem Schutzdeckel, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit, neutrale Ausführung

Lieferumfang

- Funk-Codetaster mit 2 Batterien
- Codierstecker
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN
- 3 frei wählbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen
- 1 frei wählbare temporäre Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)
- 1 Funktionstaste zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Klappdeckel schützt das Tastenfeld vor Verschmutzung

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem Multi-Bit-Empfänger)

Technische Daten

- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 1
- Anzahl dauerhafter PIN-Codes: 3
- Anzahl temporärer PIN-Codes: 1
- Kanäle: 4
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Schutzart: IP54
- Farbe: LY7P (Titangrau metallic)
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 70
- Höhe [mm]: 198
- Höhe (min.) [mm]: 110
- Höhe (max.) [mm]: 198
- Höhe (min.-max.) [mm]: 110-198
- Tiefe [mm]: 48
- Verpackungsbreite: 87
- Verpackungshöhe: 72
- Verpackungstiefe/-länge: 125
- Verpackungsgewicht: 0,24
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4011805049855
- Garantie: 2 Jahre