

# Digital 371



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
65652	<b>Digital 371</b> 1-Kanal Steckdosenempfänger, Schuko Typ F, unidirektional, 868 MHz Multi-Bit

## Lieferumfang

---

- Steckdosenempfänger mit Schuko-Stecker und -buchse Typ F
- Verbindungskabel, 1.500 mm

## Merkmale

---

### Merkmale

- 1 Kanal zur freien Belegung
- 1 potentialfreier Relaiskontakt zum Schalten eines elektrischen Geräts, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-Funktion
- Stromversorgung über die Netzsteckdose des Antriebs ohne sie zu blockieren
- Einfaches Umrüsten von Fremdantrieben auf Marantec-Handsender oder zum Wechsel der Funkfrequenz

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

## Technische Daten

---

- Kanäle: 1
- Anzahl Speicherplätze: 1
- Antenne: Drahtantenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: Multi-Bit
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 1 NO
- Ausgänge:  
1 potentialfreier Relaiskontakt (NO)
- Schutzart: IP20
- Farbe: RAL 9003
- Temperatur (min.) [°C]: -10
- Temperatur (max.) [°C]: 40
- Temperatur (min./max.) [°C]: -10/40
- Temperatur (min.) [°F]: 14
- Temperatur (max.) [°F]: 104
- Betriebsspannung [V]: 230 V/1~
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom
- Nennstrom [A]: 0,03
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 6,9 W
- Kontaktbelastung (max.):  
24 V-DC/1A
- Breite [mm]: 50
- Höhe [mm]: 120
- Tiefe [mm]: 75
- Verpackungsbreite: 87
- Verpackungshöhe: 87
- Verpackungstiefe/-länge: 132
- Verpackungsgewicht: 0,224
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000120
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre