

Digital 526



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
101163	Digital 526 4-Kanal Funk-Codetaster mit 3 dauerhaften PINs, einer temporären PIN, einer Licht-Taste und einem Schutzdeckel, unidirektional, 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Funk-Codetaster mit 2 Batterien
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Bedienung durch Eingabe einer 4-stelligen PIN
- 3 frei wählbare Nutzer-PINs zur freien Belegung mit Funktionen
- 1 frei wählbare temporäre Nutzer-PIN (3-mal nutzbar)
- 1 wechselbare Master-PIN zur Verwaltung
- Signalisierung durch rote LED
- Schiebedeckel schützt das Tastenfeld vor Verschmutzung
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 1
- Anzahl dauerhafter PIN-Codes: 3
- Anzahl temporärer PIN-Codes: 1
- Kanäle: 4
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Schutzart: IP54
- Farbe: RAL 9006
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: AAA, 1,5 V
- Batterieanzahl: 2
- Breite [mm]: 81
- Höhe (min.) [mm]: 118
- Höhe (max.) [mm]: 189
- Höhe (min.-max.) [mm]: 118-189
- Tiefe [mm]: 35
- Verpackungsbreite: 86
- Verpackungshöhe: 72
- Verpackungstiefe/-länge: 124
- Verpackungsgewicht: 0,2781
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434001059
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre