

Digital 506



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
114484	Digital 506 10-Kanal Maxi-Handsender, unidirektional, 868 MHz bi.linked

Lieferumfang

- Handsender mit Batterie
- Wandhalter
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 10 Funktionstasten zur freien Belegung
- Signalisierung durch rote LED
- Hohe Sicherheit durch 128 Bit AES-verschlüsselte Funkübertragung und ständig wechselnden Funk-Code (Rolling-Code Verfahren)

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate (in Verbindung mit entsprechendem bi.linked-Empfänger)

Technische Daten

- Gehäusotyp: Maxi
- Anzahl frei programmierbarer Tasten: 10
- Kanäle: 10
- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Farbe: RAL 9003 RAL 9005
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Batterietyp: CR2032, 3 V
- Batterieanzahl: 1
- Breite [mm]: 39
- Höhe [mm]: 112
- Tiefe [mm]: 17
- Gewicht [kg]: 0,04
- Verpackungsbreite: 91
- Verpackungshöhe: 75
- Verpackungstiefe/-länge: 127
- Verpackungsgewicht: 0,111
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434001943
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre